

i De juiste voedingen

Kent u onze elektronische producten?

Voordat je een elektrisch product installeert of gebruikt, is het belangrijk om te zorgen dat je de juiste stroomvoorziening hebt. Aansluiting op de verkeerde voeding kan het product onherstelbaar beschadigen. Er is een geschikte stroomvoorziening voor elk elektrisch Locinox-product.



	SPANNING	BEDRIJFSSTROOM	STROOMVERBRUIK	IP-CLASSIFICATIE	AC-TRANS-12V-25W	DC-ACCESS-12V-20W	DC-POWER-12V-20W	DC-POWER-24V-25W	POWERSTONE	VENUS
B-MAG	12V DC 24V DC	460mA (12V) of 230mA (24V)	5,5W	68		✓	✓	✓	✓	✓
ELECTRADROP-E/-E-P	24V DC	1,04 A (normaal) 2.3 A (piek)	25 W (normaal) (Standby: 0,2 W) 55 W (piek) (Standby: 0,2 W)	66					✓	
ELECTRADROP-R/-R-P	24V DC	1,04 A (normaal) 2.3 A (piek)	25 W (normaal) (Standby: 0,2 W) 55 W (piek) (Standby: 0,2 W)	66					✓	
GATESWITCH	12V DC	0,8 A (LED)	10W (LED)	54		✓	✓			
INTRALEC	12V AC/DC 24V AC/DC	0,8A (12V) 0,4A (24V)	9,6W	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LEKQU4	12V AC/DC	0,3 A	3,6W	54	✓	✓	✓			
LIKQU2	12V AC/DC	0,3 A	3,6W	54	✓	✓	✓			
MAG	12V DC 24V DC	MAG3000: 500 mA (12 V) of 250 mA (24 V) MAG6000: 460 mA (12 V) of 230 mA (24 V)	MAG 3000: 6W MAG 6000: 5,5W	68		✓	✓	✓	✓	✓
MAGMAG	12V DC 24V DC	MAGMAG3000: 500 mA (12 V) of 250 mA (24 V) MAGMAG6000: 460 mA (12 V) of 230 mA (24 V)	MAGMAG 3000: 6W MAGMAG 6000: 5,5W	68		✓	✓	✓	✓	✓
MAGUNIT-2500	12V DC 24V DC	460mA (12V) of 230mA (24V)	5,5W	68		✓	✓	✓	✓	✓
MODULEC-SA	12V AC/DC 24V AC/DC	1,25A (12V) 0,62A (24V)	15W	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MODULEC-SF	12V AC/DC 24V AC/DC	1,25A (12V) 0,62A (24V)	15W	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MODULEC-SH	12V AC/DC 24V AC/DC	1,25A (12V) 0,62A (24V)	15W	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SE	12V AC/DC	Emissa 1A Ruptura 1,5A	Emissa 12W Ruptura 18W	54	✓	✓	✓			
SEH	12V AC/DC	Emissa 1A Ruptura 1,5A	Emissa 12W Ruptura 18W	54	✓	✓	✓			
SLIMSTONE-X	24V DC Locibus	520mA (met verwarming)	1,5 W (> 5°C) + 12 W bij maximale verwarming (< -25°C)	68					✓	
SLIMSTONE-2	10V-26V AC/DC	1,0A (met verwarming)	1,5W (> 5°C) + 12W bij maximale verwarming (< -25°C)	68	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S-MAG	12V DC 24V DC	460mA (12V) of 230mA (24V)	5,5W	68		✓	✓	✓	✓	✓
TRICONE	12V AC/DC	80 mA	1W	54	✓	✓	✓			

	VOLTAGE	POWER
AC-TRANS-12V-25W	Primaire spanning: 230V AC / Secondaire spanning: 12V AC	25W
DC-ACCESS-12V-20W	Primaire spanning: 230V AC / Secondaire spanning: 12V DC	20W
DC-VERMOGEN-12V-20W	Primaire spanning: 230V AC / secundaire spanning: 12V en 13V DC	20W
DC-VERMOGEN-24V-25W	Primaire spanning: 230V AC / Secondaire spanning: 24V en 25V DC	25W
POWERSTONE	Primaire spanning: 110V-240V AC / Secondaire spanning: 24V DC	60W
VENUS	Primaire spanning: 110V-240V AC / Secondaire spanning: 24V DC	48W