De juiste voedingen

Ben je bekend met onze elektrische producten?

Voordat je een elektrisch product installeert of gebruikt, moet je er zeker van zijn dat je over de juiste voeding beschikt. Aansluiting op een verkeerde voeding kan het product onherstelbaar beschadigen. Voor elk elektrisch Locinox-product is er een geschikte voeding.



	SPANNING	BEDRIJFSSTROOM	STROOMVERBRUIK	IP-NOFMERING	AC-TRANS-12V-25W	DC-ACCESS-12V-20W	DC-POWER-12V-20W	DC-POWER-24V-30W	DC-POWER-24V-60W	VENUS
B-MAG	12V DC 24V DC	460mA (12V) of 230mA (24V)	5.5W	68		✓	✓	✓	✓	✓
ELECTRADROP-E/-E-P	24V DC	1 A (nofmaal) 2 A (piek)	25W (nofmaal) (stand-by: 0,2W) 55W (piek) (stand-by: 0,2W)	66					✓	
ELECTRADROP-R/-R-P	24V DC	1 A (nofmaal) 2 A (piek)	25W (nofmaal) (stand-by: 0,2W) 55W (piek) (stand-by: 0,2W)	66					✓	
GATESWITCH	12V DC	0.8 A (LED)	10W (LED)	54		✓	✓			
INTRALEC	12V AC/DC 24V AC/DC	0,8A (12V) 0,4A (24V)	9,6W	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LEKQU4	12V AC/DC	0,3 A	3,6W	54	✓	✓	✓			
LIKQU2	12V AC/DC	0,3 A	3,6W	54	✓	✓	✓			
MAG	12V DC 24V DC	MAG3000: 500 mA (12 V) of 250 mA (24 V) MAG6000: 460 mA (12 V) of 230 mA (24 V)	MAG 3000: 6W MAG 6000: 5.5W	68		✓	✓	✓	✓	✓
MAGMAG	12V DC 24V DC	MAGMAG3000: 500 mA (12 V) of 250 mA (24 V) MAGMAG6000: 460 mA (12 V) of 230 mA (24 V)	MAGMAG 3000: 6W MAGMAG 6000: 5.5W	68		✓	✓	✓	✓	✓
MAGUNIT-2500	12V DC 24V DC	460mA (12V) of 230mA (24V)	5.5W	68		✓	✓	✓	✓	✓
MODULEC-SA	12V AC/DC 24V AC/DC	1,25A (12V) 0,62A (24V)	15W	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MODULEC-SF	12V AC/DC 24V AC/DC	1,25A (12V) 0,62A (24V)	15W	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MODULEC-SH	12V AC/DC 24V	1,25A (12V) 0,62A (24V)	15W	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SE	AC/DC 12V AC/DC	Emissa 1A Ruptura 1,5A	Emissa 12W Ruptura 18W	54	✓	✓	✓			
SEH	12V AC/DC	Emissa 1A Ruptura 1,5A	Emissa 12W Ruptura 18W	54	✓	✓	✓			
SLIMSTONE-X	24V DC Locibus	520mA (met verwarming)	1,5 W (> 5°C) + 12 W bij maximale verwarming (< -25°C)	68						
SLIMSTONE-2	10V-26V AC/DC	1.0A (met verwarming)	1,5 W (> 5°C) + 12 W bij maximale verwarming (< -25°C)	68	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S-MAG	12V DC 24V DC	460mA (12V) of 230mA (24V)	5.5W	68		✓	✓	✓	✓	✓
TRICONE	12V AC/DC	80 mA	1W	54	✓	✓	✓			

	VOLTAGE	POWER
AC-TRANS-12V-25W	Primaire spanning: 230V AC / Secundaire spanning: 12V AC	25W
DC-ACCESS-12V-20W	Primaire spanning: 230V AC / Secundaire spanning: 12V DC AC	20W
DC-POWER-12V-20W	Primaire spanning: 230V AC / Secundaire spanning: 12V en 13V DC AC	20W
DC-POWER-24V-30W	Primaire spanning: 230V AC / Secundaire spanning: 24V en 25V DC AC	30W
DC-POWER-24V-60W	Primaire spanning: 110V-240V AC / Secundaire spanning: 24V AC	60W
VENUS	Primaire spanning: 110V-240V AC / Secundaire spanning: 24V AC	48W