

Insteekprint voor verkeerslichten voor de elektronische ELPRO S40-sturing.
De voeding van de verkeerslichtprint staat los van de voeding van de sturing:

- 230 Vac - 50 Hz. Uitgang per lamp: 100 W - 230 Vac
- 24 Vac/dc. Uitgang per lamp: 24 Vac/dc
- 12 Vac/dc. Uitgang per lamp: 12 Vac/dc

Ook geschikt voor verkeerslichten met twee lampen (rood en groen), met DIP-switch 8 = OFF en 9 = OFF.

Voorzie uitsluitend het verkeerslichtcircuit van een thermomagnetische beveiligingsschakelaar volgens de geldende voorschriften, onafhankelijk van de ELPRO S40.

De schakeltijden zijn instelbaar met DIP-switches 8 en 9 op de ELPRO S40-print.

Werking:

- GROEN licht = paal omlaag, doorgang OPEN.
 - ROOD licht = paal in beweging of omhoog, doorgang GESLOTEN.
 - GEEL licht = brandt voordat het verkeerslicht van groen naar rood schakelt.
- Opmerking: in de voetgangersmodus staat het verkeerslicht altijd op ROOD.

Meccanica Fadini S.r.l. verklaart hierbij dat deze elektronische insteekprint voldoet aan de essentiële eisen en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/30/UE en 2014/35/UE. De conformiteitsverklaring is te raadplegen op www.fadini.net, in de productsectie. Alles wat niet uitdrukkelijk in deze handleiding is aangegeven, moet als niet toegestaan worden beschouwd.

DIP-switches 8 en 9 op de ELPRO S40



DIP-switch 8 = OFF en 9 = OFF.
Het gele licht brandt 0 s. Na 0 s gaat het rode licht aan en begint de paal omhoog te komen.



DIP-switch 8 = ON en 9 = OFF.
Het gele licht brandt 2 s. Daarna gaat het rode licht aan. Na 2 s begint de paal omhoog te komen.



DIP-switch 8 = OFF en 9 = ON.
Het gele licht brandt 6 s. Daarna gaat het rode licht aan. Na 5 s begint de paal omhoog te komen.



DIP-switch 8 = ON en 9 = ON.
Het gele licht brandt 10 s. Daarna gaat het rode licht aan. Na 7 s begint de paal omhoog te komen.

